

Fargekode DIN 47100 - Multikabel

Leder	Farge	Leder	Farge	Leder	Farge	Leder	Farge
1	hvit	16	gul/brun	31	grønn/blå	46	gul/grønn/sort
2	brun	17	hvit/grå	32	gul/blå	47	grå/rosa/sort
3	grønn	18	grå/brun	33	grønn/rød	48	blå/rød/sort
4	gul	19	hvit/rosa	34	gul/rød	49	hvit/grønn/sort
5	grå	20	rosa/brun	35	grønn/sort	50	grønn/brun/sort
6	rosa	21	hvit/blå	36	gul/sort	51	hvit/gul/sort
7	blå	22	brun/blå	37	grå/blå	52	gul/brun/sort
8	rød	23	hvit/rød	38	rosa/blå	53	hvit/grå/sort
9	sort	24	brun/rød	39	grå/rød	54	grå/brun/sort
10	fiolett	25	hvit/sort	40	rosa/rød	55	hvit/rosa/sort
11	grå/rosa	26	brun/sort	41	grå/sort	56	rosa/brun/sort
12	rød/blå	27	grå/grønn	42	rosa/sort	57	hvit/blå/sort
13	hvit/grønn	28	gul/grå	43	blå/sort	58	brun/blå/sort
14	brun/grønn	29	rosa/grønn	44	rød/sort	59	hvit/rød/sort
15	hvit/gul	30	gul/rosa	45	hvit/brun/sort	60	brun/rød/sort
						61	sort/hvit

Fargekode DIN 47100 - Parkabel

Par	Farge	Par	Farge	Par	Farge	Par	Farge
1	hvit-brun	12	hvit/rød-brun/rød	23	hvit-brun	34	hvit/rød-brun/rød
2	grønn-gul	13	hvit/sort-brun/sort	24	grønn-gul	35	hvit/sort-brun/sort
3	grå-rosa	14	grå/grønn-gul/grå	24	grå-rosa	36	grå/grønn-gul/grå
4	blå-rød	15	rosa/grønn-gul/rosa	26	blå-rød	37	rosa/grønn-gul/rosa
5	sort-lilla	16	grønn/blå-gul/blå	27	sort-lilla	38	grønn/blå-gul/blå
6	grå/rosa-rød/blå	17	grønn/rød-gul/rød	28	grå/rosa-rød/blå	39	grønn/rød-gul/rød
7	hvit/grønn-brun/grønn	18	grønn/sort-gul/sort	29	hvit/grønn-brun/grønn	40	grønn/sort-gul/sort
8	hvit/gul-gul/brun	19	grå/blå-rosa/blå	30	hvit/gul-gul/brun	41	grå/blå-rosa/blå
9	hvit/grå-grå/brun	20	grå/rød-rosa/rød	31	hvit/grå-grå/brun	42	grå/rød-rosa/rød
10	hvit/rosa-rosa/brun	21	grå/sort-rosa/sort	32	hvit/rosa-rosa/brun	43	grå/sort-rosa/sort
11	hvit/blå-brun/blå	22	blå/sort-rød/sort	33	hvit/blå-brun/blå	44	blå/sort-rød/sort

Fargekode DIN VDE 0293-308:2003 (CENELEC HD 308)

Antall ledere med Jordleder	Farge	Antall ledere uten Jordleder	Farge
3 G -	g/g, blå, brun	2 x -	blå, brun
4 G -	g/g, brun, sort, grå	3 x -	brun, sort, grå
5 G -	g/g, blå, brun, sort, grå	3½ x -	(blå ½), brun, sort, grå
		4 x -	blå, brun, sort, grå
		5 x -	blå, brun, sort, grå, sort

Fargekode IEC - Parkabel

Par	Farge	Par	Farge	Par	Farge	Par	Farge
1	hvit-blå	11	sort-blå	21	hvit/blå-blå	31	sort/blå-blå
2	hvit-oransje	12	sort-oransje	22	hvit/blå-oransje	32	sort/blå-oransje
3	hvit-grønn	13	sort-grønn	23	hvit/blå-grønn	33	sort/blå-grønn
4	hvit-brun	14	sort-brun	24	hvit/blå-brun	34	sort/blå-brun
5	hvit-grå	15	sort-grå	25	hvit/blå-grå	35	sort/blå-grå
6	rød-blå	16	gul-blå	26	rød/blå-blå	36	gul/blå-blå
7	rød-oransje	17	gul-oransje	27	rød/blå-oransje	37	gul/blå-oransje
8	rød-grønn	18	gul-grønn	28	rød/blå-grønn	38	gul/blå-grønn
9	rød-brun	19	gul-brun	29	rød/blå-brun	39	gul/blå-brun
10	rød-grå	20	gul-grå	30	rød/blå-grå	40	gul/blå-grå

Fargekode DEF STAN 61.12

Leder	Farge	Leder	Farge	Leder	Farge	Leder	Farge
1	rød	10	rosa	19	gul/blå	28	oransje/grønn
2	blå	11	turkis	20	hvit/blå	29	grå/grønn
3	grønn	12	grå	21	blå/sort	30	gul/brun
4	gul	13	rød/blå	22	oransje/blå	31	hvit/brun
5	hvit	14	grønn/rød	*23	grønn/blå	32	brun/sort
6	sort	15	gul/rød	*24	grå/blå	33	grå/brun
7	brun	16	hvit/rød	*25	gul/grønn	34	gul/fiolett
8	fiolett	17	rød/sort	26	hvit/grønn	35	fiolett/sort
9	oransje	18	rød/brun	27	grønn/sort	36	hvit/fiolett

* for 25 leder gjelder følgende

23	gul/grønn	24	hvit/grønn	25	oransje/grønn
----	-----------	----	------------	----	---------------

Fargekode CN - 1

Par	Farge	par	Farge	Par	Farge	Par	Farge
1	sort-blå	14	oransje-grå	27	hvit-fiolett	40	grå-fiolett
2	sort-oransje	15	grønn-hvit	28	blå-rød	41	oransje-gul
3	sort-grønn	16	grønn-brun	29	blå-gul	42	oransje-fiolett
4	sort-brun	17	grønn-grå	30	blå-fiolett	43	gul-brun
5	sort-grå	18	brun-hvit	31	grønn-rød	44	gul-fiolett
6	blå-hvit	19	brun-grå	32	grønn-gul	45	brun-fiolett
7	blå-oransje	20	grå-hvit	33	grønn-fiolett	46	lys brun-sort
8	blå-grønn	21	sort-hvit	34	rød-grå	47	lys brun-blå
9	blå-brun	22	sort-rød	35	rød-oransje	48	lys brun-rød
10	blå-grå	23	sort-gul	36	rød-gul	49	lys brun-oransje
11	oransje-hvit	24	sort-fiolett	37	rød-brun	50	lys brun- gul
12	oransje-grønn	25	hvit-rød	38	rød-fiolett		
13	oransje-brun	26	hvit-gul	39	grå-gul		

Fargekode BS 5308 - PE-isolerte par

Par	Farge	par	Farge	Par	Farge	Par	Farge
1	sort-blå	14	brun-rød	27	rød-gul	40	brun-fiolett
2	sort-grønn	15	hvit-rød	28	oransje gul	41	hvit-fiolett
3	blå-grønn	16	sort-oransje	29	sort-grå	42	rød-fiolett
4	sort-brun	17	blå-oransje	30	blå-grå	43	oransje-fiolett
5	blå-brun	18	grønn-oransje	31	grønn-grå	44	gul-fiolett
6	grønn-brun	19	brun-oransje	32	brun-grå	45	grå-fiolett
7	sort-hvit	20	hvit-oransje	33	hvit-grå	46	sort-turkis
8	blå-hvit	21	rød-oransje	34	rød-grå	47	blå-turkis
9	grønn-hvit	22	sort-gul	35	oransje-grå	48	grønn-turkis
10	brun-hvit	23	blå-gul	36	gul-grå	49	brun-turkis
11	sort-rød	24	grønn-gul	37	sort-fiolett	50	hvit-turkis
12	blå-rød	25	brun-gul	38	blå-fiolett		
13	grønn-rød	26	hvit-gul	39	grønn-fiolett		

Fargekode for fiber og fiberrør

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hvit	Rød	Gul	Grønn	Blå	Grå	Brun	Sort	Fiolett	Turkis	Oransje	Rosa

Telenors fargekoder

2-pars - Stjernefirer:				
Firer	Par 1		Par 2	
	A	B	C	D
	Blå	Rød	Grønn	Sort

10-pars grupper:			Identifikasjonsbånd rundt hver gruppe:	
Par nr.:	A-gren:	B-gren:	Gruppenr.:	Bånd:
1	blå	rød	1	blå
2	hvit	rød	2	hvit
3	gul	rød	3	gul
4	grå	rød	4	grå
5	orange	rød	5	orange
6	blå	sort	6	blå/sort
7	hvit	sort	7	hvit/sort
8	gul	sort	8	gul/sort
9	grå	sort	9	grå/sort
10	orange	sort	10	orange/sort